



climatronic Schaltaktor 16-fach

Technische Daten

Anzahl SMI-Kanäle	1
Anzahl Antriebe pro Kanal	16
Einzeladressierung	ja
max. Anzahl Antriebe pro Schaltaktor	16
Versorgungsspannung	230VAC
automatische Adressierung	nein
Adressierung nach Austausch eines Antriebs	ja
Zertifikat, Registrierung	Z1401-1

Spezielle Funktionen

Schnittstelle:	– WAREMA climabus®
Inbetriebnahme:	– Durch WAREMA climatronic® Studio Software und WAREMA climatronic® Bediengerät
Zusätzliche Schalteingänge:	– 16 x Tastereingänge – 8 x Digitale Eingänge (Verriegelungskontakte bzw. Gruppentaster)
Funktionen:	– 8 Motore abgesichert über 6,3AT oder 16 Motore über externe Sicherung – Ansteuerung von 8 Motorgruppen – Fahren auf Position und Neigung
Befehle:	– Nur Standardbefehle

Links

WAREMA Renkhoff SE

Datenblatt, Installationsanleitung, etc.

Data sheet, installation manual

Standard Motor Interface e.V.

Motor Anschlusschema, Motor Wiring Diagram

Software SMleasyMonitor

www.warema.de

www.warema.de..

www.warema.de

www.Standard-Motor-Interface.com

www.Standard-Motor-Interface.com

www.Standard-Motor-Interface.com

climatronic Actuator 16 fold

Specifications

Number of SMI channels	1
Number of drives per Channel	16
Addressing of single drives	yes
Max. number of drives per Actuator	16
Power supply voltage	230VAC
Automatic addressing	no
Addressing after change of a single drive	yes
Certificate, registration	Z1401-1

Special Functions

Interface:	– WAREMA climabus®
Commissioning:	– With WAREMA climatronic® Studio software and WAREMA climatronic® control panel
Additional inputs:	– 16 x push button – 8 x digital input (Locking inputs or group push button)
Functionality:	– 8 motors fused by 6,3AT or 16 motors by external fuse – Controll of 8 motor groups – Commands for position and inclination
Commands:	– Only standard commands